

LEGENDA INSTALAČNÍCH KRABIC

- INSTALAČNÍ KARBICE KU 68
- INSTALAČNÍ KARBICE 64/2
- INSTALAČNÍ KARBICE 64/3

LEGENDA KABELÁŽE

- UTP KABEL PRO PŘIPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO SVÍTIDLA, TLAČÍTKA A TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ DO POKOJOVÉHO TERMINÁLU
- UTP KABEL PRO PŘIPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMINÁLU, HLAVNÍHO TERMINÁLU DO RACKU
- HLAVNÍ TRASA KABELÁŽE VE SPOLEČNÉ SLABOPROUDÉM KABELOVÉM ŽLABU
  POZOR: KABELOVÝ ŽLAB NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY!

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	
1.02	DENNÍ MÍSTNOST
1.03	DENNÍ MÍSTNOST – ZAMĚSTNANCI
1.04	SOC. MÍSTNOST ŽENY–PERSONÁL
1.05	WC ŽENY – PERSONÁL
1.06	SOC. MÍSTNOST MUŽI–PERSONÁL
1.07	WC MUŽI – PERSONÁL
1.08	VYŠETŘOVNA
1.09	TELOCVIČNA
1.10	CHODBA
1.11	PRACOVNA PRIMÁŘE
1.12	STANIČNÍ SESTRA
1.13	POKOJ Č.1 – KLIENTI
1.14	SOCIÁLNÍ MÍSTNOST – KLIENTI?
1.15	CHODBA
1.16	POKOJ Č.2 – KLIENTI
1.17	SOCIÁLNÍ MÍSTNOST – KLIENTI
1.18	CHODBA + RECEPCE
1.19	CHODBA NENÍ SOUČÁSTÍ PD
1.20A	VZDUCHOTECHNICKÁ ŠACHTA
1.20B	VÝTAHOVÝ PROSTOR
1.21	PŘEDSÍŇ
1.22	SKLAD
1.23	SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU
1.24	POKOJU Č.4 – KLIENTI
1.25	POKOJ Č.5 – KLIENTI
1.26	POKOJ Č.6 – KLIENTI
1.27	POKOJ Č.7 – KLIENTI
1.28	POKOJ Č.8 – KLIENTI
1.29	CHODBA
1.30	CHODBA
1.31	POKOJ Č.9 – KLIENTI
1.32	POKOJR Č.10 – KLIENTI
1.33	ČISTÍCÍ MÍSTNOST
1.34	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.35	SOCIÁLNÍ ZAŘ. ŽENY KLIENTI
1.36	WC ŽENY – KLIENTI
1.37	WC ŽENY ZTP – KLIENTI
1.38	SOCIÁLNÍ ZAŘ. MUŽI – KLIENTI
1.39	WC MUŽI – KLIENTI
1.40	WC MUŽI ZTP – KLIENTI
1.41	KOUPELNA ZTP – KLIENTI
1.42	SESTERNA + PŘÍPRAVNA LÉKŮ

LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT

ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu	82x82x23	KU 68
	Zásuvka programu	82x82x23	KU 68
	Telefonní zásuvka	82x82x40	KU 68
RA 9	Datový rozvaděč	600x500x795	KU 68 KO 125 E
PS	Napájecí zdroj	483x133x255	RA19"
UIS	Univerzální police	483x43x184	RA19"
TI	Telefonní interface	120x80x18	US–19"
AC	Analog/VoIP brána	120x80x18	US–19"
PRP	Rozvodný panel	485x43x45	RA19"
PSL 24	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
PSL 18	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
SW 24	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Signalizační svítidlo	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál s reproduktorem	151x82x23	KP 64/2
	Pokojový terminál s reproduktorem a displejem	220x82x23	KP 64/3
	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	151x82x39	KP 64/2
	Terminál pacienta s ovládáním světela a služební volání	52x198x23	Zásuvka pacienta
EB	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
NT	Terminál sestry (hlídání vchodu)	82x82x23	KU 68
ST	Služební terminál (vchod)	151x82x23	KP 64/2

POZNÁMKY K INSTALACI A VEDENÍ KABELÁŽE

- PRO ZAPOJENÍ PRVKŮ SYSTÉMU SESTRA-PACIENT LZE POUŽÍT POUZE KABEL BEZHALOGENOVÝ - TYP UTP Cat5e LSOH.
- POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT DO SAMOSTATNÉ INSTALAČNÍ KRABICE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD INSTALAČNÍ KRABICE PRO VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ.
- KABELÁŽ OD POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, ZÁSUVEK PACIENTA, SLUŽEBNÍHO TERMINÁLU A TERMINÁLU SESTRY BUDE VEDENA V KUSE AŽ DO DATOVÉHO ROZVADĚČE (POE). NA OBOU KONCÍCH KABELU BUDE OSAZEN KONEKTOR RJ45.
- KABELÁŽ OD ZÁSUVEK HLAVNÍCH TERMINÁLŮ A TELEFONNÍCH ZÁSUVEK BUDE VEDENA V KUSE AŽ DO DATOVÉHO ROZVADĚČE (SWITCH). NA OBOU KONCÍCH KABELU BUDE OSAZEN KONEKTOR RJ45.
- KABELÁŽ OD AUDIO ZÁSUVKY BUDE VEDENA V KUSE AŽ DO DATOVÉHO ROZVADĚČE (NAPÁJEČ). OD KAŽDÉHO JEDNOHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH.
- KABELÁŽ V MÍSTNOSTI BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU NEBO ULOŽENA V SDK KCI. NA CHODBĚ BUDE KABELÁŽ ULOŽENA DO SPOLEČNÉHO SLABOPROUDÉHO ŽLABU.
- * Pro služební terminál bude doveden kabel napájení 1x2x1,5 pro napájení el. zámku. Napájení bude přivedeno z napáječe zařízení sestra-pacient. Kabel napájení bude ukončen s rezervou pro připojení zámku. Vývod kabelu napájení bude uložen v instalační krabici pod služebním terminálem.
- * Pro el. zámek se používá střídavé napětí 8V
- * el.zámek není součástí nabídky ani dodávky zařízení sestra-pacient.
- KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍCH SVÍTIDEL BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO SIGNALIZAČNÍHO SVÍTIDLA POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU NEBO ULOŽENA V SDK KCI AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.
- KABELÁŽ OD TLAČÍTEK, TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. VŽDY TÁHLO S TLAČÍTKEM A TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOM POKOJI BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU NEBO ULOŽENA V SDK KCI AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.
- DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE SAMOSTATNÝ, VELIKOSTI 15U, UMÍSTĚN V 2.NP m.č. 2.19.
- DATOVÝ ROZVADĚČ ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ODDĚLENÍ LDN VE 3.NP
- !!! SPOLEČNÝ SLABOPROUDÝ ŽLAB NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY ANI DODÁVKY ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT !!!

UPOZORNĚNÍ:

- * V PŘÍPADĚ INSTALACE ZÁSUVEK PACIENTA DO LŮŽKOVÉ RAMPY, MUSÍ BÝT DODAVATEL LŮŽKOVÝCH RAMP OBEZNÁMEN A PŘEDEM UPOZORNĚN, ABY PŘIPRAVIL INSTALAČNÍ OTVORY PRO TYTO PRVKY
- * PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INVESTOR POTVRDÍ NEBO UPŘESNÍ PŘESNOU POLOHU KONCOVÝCH PRVKŮ.
- * KONEKTORY RJ45 SE OSAZUJÍ POUZE NA KABELY, KTERÉ VEDOU OD KONCOVÉHO PRVKU DO POE/SWITCHE. ZBYTEK KABELÁŽE SE ZAPOJUJE POMOCÍ SVORKOVNIC.

POŽADAVKY NA SILNOPROUD:

- * U KAŽDÉHO JEDNOHO HLAVNÍHO TERMINÁLU JE POŽADOVÁNA 1x ZÁSUVKA 230V PRO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ HLAVNÍHO TERMINÁLU
- * PŘI POŽADAVKU NA ZÁLOHOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT JE NUTNÉ MÍT ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S LOKÁLNÍM SERVEREM, KTERÝ JE V ROZVADĚČI SESTRA-PACIENT A ZÁROVEŇ NA SESTERNĚ I ZÁSUVKU 230V, ZE KTERÉ JE NAPÁJEN HLAVNÍ TERMINÁL.
- * U KAŽDÉ TELEFONNÍ ZÁSUVKY JE POŽADOVÁNA 1x ZÁSUVKA 230V PRO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ ZÁKLADNY PŘENOSNÉHO TELEFONU DECT
- * PRO KAŽDÝ DATOVÝ ROZVADĚČ ZAJISTIT PŘÍVOD SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÉHO NAPÁJENÍ 230V, 510Hz, TN-S, jistič B16A

POZNÁMKA:

U - datový kabel UTP Cat5e LSOH, nestíněný
A - kabel napájení 1x2x1,5 (pro el. zámek)

KAPACITA 1.NP: POKOJE – 22 KLIENTŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER G+G s. r. o. Nádražní 569/II 377 01 J. Hradec tel./fax 384 321 088 e-mail:info@ateliergg.cz
Ing. arch. Ivana Gantnerová	Ing. Miloslav Kulhavý	
MÍSTO: Nemocnice Jindřichův Hradec - pavilon A, k.ú. Jindřichův Hradec		
INVESTOR Nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III, 377 38	FORMÁT	4/A4
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP - 3.NP PAVILONU "A" PŘESTAVBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NA LDN 3. ČÁST - LNP	DATUM	6/2019
	ÚČEL	DPS
	ZAK. Č.	40/15
	ARCH. Č.	40/15
OBSAH: D.3.4. - SYSTÉM SESTRA /PACIENT PŮDORYS LNP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO V. D.3.4.3.